



F&F Filipowski sp. j.
ul. Konstancyńska 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

ASO-203

AUTOMAT SCHODOWY z funkcją przeciwblokady



www.fif.com.pl

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

Przeznaczenie

Automat schodowy (wyłącznik czasowy) służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

Działanie

Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony potencjometrem (od 0,5min. do 10min.). Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie.

Funkcja przeciwblokady nie pozwala na ciągłe świecenie oświetlenia po zablokowaniu wyłącznika schodowego, tzn. po zablokowaniu wyłącznika (np. zapalką) automat odmierzy zadany czas i wyłączy oświetlenie. Ponowne załączenie oświetlenia może nastąpić po usunięciu blokady.

Uwaga!

ASO-203 nie może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

Montaż


1. Automat przymocować do podłoża dwoma wkrętami.
2. Wyłączyć zasilanie.
3. Automat podłączyć do instalacji wg schematu.
4. Wkrętakiem płaskim ustawić czas działania.

Dane techniczne

zasilanie
prąd obciążenia rezystancyjnego
opóźnienie wyłączenia - regulowane
opóźnienie zadziałania
przyłącze
pobór mocy
temperatura pracy
wymiały
montaż

24V AC
<16A
0,5+10min
<1sek
zaciski śrubowe 2,5mm²
0,56W
-25+50°C
50×67×26mm
dwa wkręty do podłoża

Schemat podłączenia



A090203