

KARTA KATALOGOWA



SYMBOL: OR-CR-203/B

EAN: 5908235905174

Czujnik ruchu 360st. IP20, 1200W, czarny

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Dostępne kolory: biały, czarny. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.



Regulacja czujnika natężenia światła LUX:



Kąt widzenia:
360°



Montaż:
natynkowy



Typ czujnika:
podczerwień



Regulacja czasu świecenia TIME:

Informacje ogólne

Stopień ochrony (IP): 20

Max. Obciążenie dla źródła LED: 300 W

Max. obciążenie: 1200 W

Kolor: czarny

Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz

Wyjście przekaźnikowe: nie

Czujnik obecności: nie

Regulacja czujnika natężenia światła LUX: tak

Wymiary czujnika - szerokość (mm): Ø115 mm

Montaż: natynkowy

Wymiary czujnika - wysokość (mm): Ø115 mm

Zakres regulacji czujnika natężenia światła LUX: <3—2000lux

Wymiary czujnika - głębokość (mm): 58 mm

Regulacja zasięgu detekcji SENS: nie

Regulacja czasu świecenia TIME: tak

Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min.

Zasięg detekcji: Ø6m

Kąt widzenia: 360°

Typ czujnika: podczerwień